به نام خدا

- کارآیی گیرنده‌ی بهینه برای مدولاسیون M-PSK

در مدولاسیون M-PSK می‌دانیم که سیگنال‌های ارسالی به صورت زیر می‌شوند:

$$S_m(t) = g(t)\cos(2\pi f_c t + \theta_m), \quad m = 1, 2, \ldots, M$$

$$S_m(t) = \mathrm{Re}\{\underbrace{g(t)\, e^{j\theta_m}}_{\text{سیگنال حامل باینری}}\, e^{j2\pi f_c t}\} \qquad \theta_m = \frac{2\pi}{M}(m-1)$$

$$S_m(t) = g(t)\cos\theta_m \cos 2\pi f_c t - g(t)\sin\theta_m \sin 2\pi f_c t$$

فضای سیگنال دو بعدی

$$f_1(t) = \sqrt{\frac{2}{\mathcal{E}_g}}\, g(t)\cos 2\pi f_c t, \quad f_2(t) = -\sqrt{\frac{2}{\mathcal{E}_g}}\, g(t)\sin 2\pi f_c t$$

$$\Rightarrow \underline{S}_m = \left[\sqrt{\frac{\epsilon_g}{2}} \cos\theta_m \;,\; \sqrt{\frac{\epsilon_g}{2}} \sin\theta_m \right]^T$$

سیگنال‌های هم‌انرژی

$$\epsilon_1 = \epsilon_2 = \dots = \epsilon_m = \epsilon = \epsilon_{av} = \frac{\epsilon_g}{2}$$

$$\epsilon_{b_{av}} = \frac{\epsilon}{\log_2^M} = \frac{\epsilon_g}{2\log_2^M}$$

$$d_{min} = \sqrt{\epsilon_g\left(1-\cos\frac{2\pi}{M}\right)} = \sqrt{2\epsilon_g \sin^2\frac{\pi}{M}} = \sqrt{4\log_2^M \sin^2\frac{\pi}{M}\,\epsilon_{b_{av}}}$$

$$\simeq 2\frac{\pi}{M}\sqrt{\log_2^M \epsilon_{b_{av}}}$$

$\sin\frac{\pi}{M} \simeq \frac{\pi}{M}$ ✓ // $\frac{\pi}{M}$ کوچک ↑ برای Mهای بزرگ :

در ادامه، می خواهیم کارایی گیرنده‌ی بهینه را برای سیستم M-PSK در حضور AWGN و با فرض هم احتمال بودن سمبل‌ها به دست بیاوریم.

برای این منظور لازم است که ابتدا مرزها و نواحی تصمیم‌گیری را برای گیرنده‌ی بهینه به دست بیاوریم و سپس با استفاده از رابطه‌ی احتمال خطا، احتمال پیش آمد خطا را حساب کنیم.

$$P_e = \sum_{m=1}^{M} P_m \, P_r\{e \mid s_m\} = \sum_{m=1}^{M} P_m \, P_r\{\underline{r} \notin D_m \mid \underline{s}_m\}$$

$$= \frac{1}{M} \sum_{m=1}^{M} P_r\{\underline{r} \notin D_m \mid \underline{s}_m\} = \frac{1}{M} \sum_{m=1}^{M} \int_{\underline{r} \notin D_m} p(\underline{r} \mid \underline{s}_m) \, d\underline{r}$$

(هم احتمال بودن سمبل‌ها)

با توجه به تقارن مسأله، داریم:

$$P_r\{e|s_1\} = P_r\{e|s_2\} = \cdots = P_r\{e|s_M\}$$



$$D_1 : \left\{ -\frac{\pi}{M} \le \theta \le \frac{\pi}{M},\ 0 \le r \le \infty \right\}$$

به این ترتیب، کافی است که احتمال خطای شرطی را برای یکی از سیگنال‌ها $\{\underline{s}_m\}_{m=1}^{M}$ به دست بیاوریم.
برای سادگی، احتمال خطای شرطی به شرط ارسال $\underline{s}_1$ را به دست خواهیم آورد.

می‌دانیم،

$$\underline{s}_1 = \left[\sqrt{\epsilon}, 0\right]^T$$

و

$$P_r\{e|\underline{s}_1\} = \int_{\underline{r}\notin D_1} p(\underline{r}|\underline{s}_1)\,d\underline{r} = 1 - \int_{\underline{r}\in D_1} p(\underline{r}|\underline{s}_1)\,d\underline{r}$$

برای سهولت احتمال خطا، کافی است که تابع چگالی احتمال $p(\underline{r}|\underline{s}_1)$ را به دست بیاوریم و انتگرال بالا را سهل کنیم.

فرض اینکه سیگنال $\underline{s}_1$ ارسال شده باشد، بردار دریافتی دریافت‌کننده به صورت زیر خواهد بود:

$$\underline{r} = \underline{s}_1 + \underline{n} \quad , \quad \underline{s}_1 = [\sqrt{\epsilon}, 0]^T \quad , \quad \underline{n} = [n_1, n_2]^T$$

$$\Rightarrow [r_1 \quad r_2]^T = [\sqrt{\epsilon}, 0]^T + [n_1 \quad n_2]^T$$

$$\Rightarrow \begin{cases} r_1 = \sqrt{\epsilon} + n_1 \\ r_2 = n_2 \end{cases} \quad , \quad n_1 \perp\!\!\!\perp n_2 \quad , \quad n_1, n_2 \sim \mathcal{N}(0, \frac{N_0}{2})$$

$$\Rightarrow P(\underline{r} \mid \underline{s}_1) = P(r_1, r_2 \mid \underline{s}_1) = \frac{1}{\sqrt{(2\pi \frac{N_0}{2})^2}} \exp\left(-\frac{\|\underline{r} - \underline{s}_1\|^2}{N_0}\right)$$

$$\Rightarrow P(\underline{r}|\underline{s}_1) = \frac{1}{\pi N_0} \exp\left(-\frac{\|\underline{r}-\underline{s}_1\|^2}{N_0}\right) = \frac{1}{\pi N_0} \exp\left(-\frac{(r_1-\sqrt{\epsilon})^2+r_2^2}{N_0}\right)$$

چون احتمال بروز سایر حالات مساوی

$$\Rightarrow P_e = P_r\{e|\underline{s}_1\} = \cdots = P_r\{e|\underline{s}_m\} = 1 - \int_{\underline{r}\in D_1} P(\underline{r}|\underline{s}_1)\, d\underline{r}$$

$$\Rightarrow P_e = 1 - \int_{\underline{r}\in D_1} \frac{1}{\pi N_0} \exp\left(-\frac{(r_1-\sqrt{\epsilon})^2+r_2^2}{N_0}\right) dr_1\, dr_2$$

با توجه به ساختار ناحیه‌ی D_1، محاسبه‌ی انتگرال بالا بر روی مختصات قطبی راحت‌تر از مختصات کارتزین است. بنابراین با تغییر متغیر به صورت زیر، از مختصات کارتزین به مختصات قطبی می‌رویم.

$$r = \sqrt{r_1^2 + r_2^2} \quad , \quad \theta = \tan^{-1} \frac{r_2}{r_1} \qquad (*)$$

$r_1 = r\cos\theta \ , \quad r_2 = r\sin\theta$

$$\Rightarrow P_e = 1 - \int_{\underline{r} \in R_1} p(\underline{r}|s_1)\, d\underline{r} = 1 - \int_{\underline{r} \in D_1} \frac{1}{\pi N_0} \exp\left(-\frac{\overbrace{r_1^2 + \epsilon - 2r_1\sqrt{\epsilon}}^{(r_1-\sqrt{\epsilon})^2} + r_2^2}{N_0}\right) dr_1\, dr_2$$

$$= \overset{\text{تغییر متغیر}}{\uparrow} 1 - \int_{\theta=-\frac{\pi}{M}}^{\frac{\pi}{M}} \int_{r=0}^{\infty} \frac{1}{\pi N_0} \exp\left(-\frac{r^2 + \epsilon - 2\sqrt{\epsilon} r\cos\theta}{N_0}\right) r\, dr\, d\theta$$

(*)

$$D_1 = \left\{ (r,\theta) \;\middle|\; 0 \le r < \infty \ , \ -\frac{\pi}{M} \le \theta \le \frac{\pi}{M} \right\}$$

$$\Rightarrow P_e = 1 - \int_{\theta=-\frac{\pi}{M}}^{\frac{\pi}{M}} \underbrace{\left[\int_{v=0}^{\infty} \frac{v}{\pi N_0} \exp\left(- \frac{v^2 + \epsilon - 2\sqrt{\epsilon}\cos\theta}{\pi N_0} \right) dv \right]}_{P_\theta(\theta)} d\theta$$

$$\Rightarrow P_e = 1 - \int_{\theta=-\frac{\pi}{M}}^{\frac{\pi}{M}} P_\theta(\theta)\, d\theta$$

$$P_\theta(\theta) = \int_0^\infty \frac{v}{\pi N_0} \exp\left(- \frac{v^2 + \epsilon - 2\sqrt{\epsilon}\cos\theta}{N_0} \right) dv \overset{\text{بدیهی}}{=\!=\!=} \frac{1}{2\pi} e^{-\gamma_s \sin^2\theta} \int_0^\infty v' \exp\left(- \frac{(v' - \sqrt{2\gamma_s}\cos\theta)^2}{2} \right) dv' \quad (1)$$

$$v' = \frac{v}{\sqrt{N_0/2}} \quad , \quad \gamma_s = \frac{\epsilon}{N_0} \quad (\text{SNR/symbol})$$



$P_0(\theta)$ را زیر شرط ① قابل محاسبه است. این تابع را به ازای مقادیر مختلف γ_s در شکل مقابل می بینید. هرچه γ_s بیشتر باشد، $P_0(\theta)$ بلندتر و با احتمال خواهد بود (انحراف معیار کمتری خواهد داشت!

$$P_e = 1 - \int_{-\frac{\pi}{M}}^{\frac{\pi}{M}} P_0(\theta)\, d\theta$$

احتمال خطای کامل در سیستم M-PSK

این احتمال خطا، زیر شرط قابل محاسبه است.



همان طور که گفتیم از نظر احتمال خطا برای مدولاسیون M-PSK وضعیت قابل مقایسه نیست. شکل قابل احتمال خطای مدولاسیون M-PSK را که از مکانیات عددی به دست آمده اند، نشان می دهد.

* همان طور که دیده می شود، با افزایش M، برای احتمال خطای سیستم افت پیدا می کند به طور مثال در احتمال خطای 10^{-5} برای برابر شدن M، تقریبا به مقدار 6dB افت عملکرد داریم. یعنی برای اینکه احتمال خطا ثابت باقی بماند باید 6dB افزایش پیدا کند (برای M=2 و M=4 حالت استثنا وجود دارد زیرا M=2 حالت باینری ریت بعدی است)

* برای حالت های $M=2$ و $M=4$ می توانیم احتمال خطای مدولاسیون PSK را به صورت دقیق محاسبه کنیم

- برای $M=2$ حالت باینری را احتمال در حضور AWGN

$$P_e = Q\left(\frac{d_{12}/2}{\sqrt{\frac{N_0}{2}}}\right) = Q\left(\frac{\sqrt{\epsilon_b}}{\sqrt{\frac{N_0}{2}}}\right) = Q\left(\sqrt{2\frac{\epsilon_b}{N_0}}\right) = Q\left(\sqrt{2\gamma_b}\right)$$

حالت Antipodal

$d_{12} = 2\sqrt{\epsilon_b}$



- برای $M=4$ حالت $4-PSK$ یا $Q-PSK$ ، منظومه‌ی سیگنال به صورت زیر است.

در این حالت مدولاسیون QPSK را می‌توان ترکیب

دو مدولاسیون B-PSK روی مؤلفه‌های Quadrature در نظر

گرفت. (یک BPSK روی مؤلفه‌ی I و یک BPSK روی مؤلفه‌ی Q)



- این ترتیب خطاهای رخ می‌دهد که دست کم یکی از مؤلفه‌های

I و Q به صورت خطا دار آشکارسازی شوند.

(یعنی یا مؤلفه‌ی I یا مؤلفه‌ی Q یا هردو مؤلفه)

با توجه به اینکه محاسبه احتمال خطای پیش آمده بالا، طولانی است، برای راحت‌تر شدن محاسبات، احتمال آشکارسازی

درست را می‌سنجیم. یعنی احتمال اینکه سمبل I و سمبل Q هردو به‌صورت درست آشکارسازی شوند.

$$P_e = 1 - P_c$$

↑ احتمال خطا

↑ احتمال آشکارسازی درست

$$P_c = P_r\{\text{سمبل } I \text{ و سمبل } Q \text{ به‌صورت درست آشکارسازی شوند}\} = P_{c_I} P_{c_Q} = (1 - P_{e_I})(1 - P_{e_Q})$$

$$P_{e_I} = P_{e_Q} = Q\left(\sqrt{\frac{2\epsilon_b}{N_0}}\right) \longrightarrow P_c = \left[1 - Q\left(\sqrt{\frac{2\epsilon_b}{N_0}}\right)\right]^2$$

$$\Rightarrow P_e = 1 - P_c = 1 - \left[1 - Q\left(\sqrt{\frac{2\epsilon_b}{N_0}}\right)\right]^2$$

$$\Rightarrow P_e = Q\left(\sqrt{\frac{2\epsilon_b}{N_0}}\right)\left[2 - Q\left(\sqrt{\frac{\epsilon_b}{N_0}}\right)\right] = 2Q\left(\sqrt{\frac{2\epsilon_b}{N_0}}\right)\left[1 - \frac{1}{2}Q\left(\sqrt{\frac{2\epsilon_b}{N_0}}\right)\right]$$

با توجه اینکه داشتن P_e کران به صورت ساده برای احتمال خطای مدولاسیون M-PSK لازم است،

برای $\gamma_s >> 1$ یک رابطه‌ی تقریبی برای $P_\theta(\theta)$ به دست آمده است که با کمک آن می‌توانیم

احتمال خطای مدولاسیون M-PSK را به فرم ساده (به صورت تقریبی) به دست بیاوریم.

رابطه‌ی تقریبی $P_\theta(\theta)$ به صورت زیر است.

$$P_\theta(\theta) \cong \sqrt{\frac{\gamma_s}{\pi}}\cos\theta\, e^{-\gamma_s \sin^2\theta}$$

به این ترتیب، احتمال خطای مدولاسیون M-PSK به صورت تقریبی زیر قابل محاسبه است.

$$P_e = 1 - \int_{-\frac{\pi}{M}}^{\frac{\pi}{M}} P_\theta(\theta)\, d\theta \cong 1 - \int_{-\frac{\pi}{M}}^{\frac{\pi}{M}} \sqrt{\frac{\gamma_s}{\pi}} \cos\theta\, e^{-\gamma_s \sin^2\theta}\, d\theta$$

$$= 1 - \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{\sqrt{\frac{\gamma_s}{2}}\sin\frac{\pi}{M}} e^{-\frac{u^2}{2}}\, du = 1 - 2\int_0^{\sqrt{\frac{\gamma_s}{2}}\sin\frac{\pi}{M}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{u^2}{2}}\, du$$

$u = \sqrt{\frac{\gamma_s}{2}} \sin\theta$

$du = \sqrt{\frac{\gamma_s}{2}} \cos\theta$

عبارت احتمال خطا به صورت $Q(\cdot)$ قابل بیان خواهد بود.

$$P_e \cong 2Q\left(\sqrt{2\gamma_s \sin^2\frac{\pi}{M}}\right) = 2Q\left(\sqrt{2\log_2^M \sin^2\frac{\pi}{M}\, \gamma_b}\right)$$

مشابه عبارت برحسب γ_b

جزئیات روابط به عنوان تمرین

$$P_e \simeq 2Q\left(\sqrt{2\log_2^M \sin^2\frac{\pi}{M}\ \gamma_b}\right)$$

برای M های بزرگ $\sin\frac{\pi}{M} \simeq \frac{\pi}{M}$

$$M=2 \longrightarrow P_e \simeq 2Q\left(\sqrt{2\gamma_b}\right)$$

$$M=4 \longrightarrow P_e \simeq 2Q\left(\sqrt{2\gamma_b}\right)$$

در حالت $M=2$ و $M=4$ احتمال خطای مدولاسیون خیلی به هم نزدیک هستند. در نمودار دقیق محاسبه شده به صورت عددی نیز، این مطلب دیده می‌شود.

* در مدولاسیون های M-ASK و M-PSK در صورتی که از Gray Coding برای تخصیص بیت های ورودی به سمبل های مدولاسیون استفاده کنیم و خطای غالب را در سیستم، خطا از یک

سطح به سطح می‌آیم و در نظر گرفتیم (از تقسیم خطاها هر سطح کسر) می‌توانیم رابطه‌ی تقریبی زیر را برای احتمال خطای بیت در نظر گیریم.

احتمال خطای سمبل

$$P_{e_b} \simeq \frac{P_e}{k} = \frac{P_e}{\log_2^M}$$

(به ازای هر خطای سمبل متفاوت یک بیت در سمبل خطا دارد)

احتمال خطای بیت

- برآورد کرانه‌ی بالا برای مدولاسیون M-QAM در حضور AWGN

شاخص‌های ارسال در مدولاسیون M-QAM به صورت زیر هستند.

$$s_m(t) = A_{m_I}\, g(t)\cos 2\pi f_c t - A_{m_Q}\, g(t)\sin 2\pi f_c t$$

$$= \mathrm{Re}\left\{ \underbrace{(A_{m_I} + jA_{m_Q})}_{r_m e^{j\theta_m}}\, g(t)\, e^{j2\pi f_c t} \right\}$$

سگنال دوبعدی

$$= s_{m_1} f_1(t) + s_{m_2} f_2(t)$$

کدینگ

$$f_1(t) = \sqrt{\frac{2}{\epsilon_g}}\, g(t)\cos 2\pi f_c t \quad , \quad f_2(t) = -\sqrt{\frac{2}{\epsilon_g}}\, g(t)\sin 2\pi f_c t$$

$$\underline{s}_m = \left[\sqrt{\frac{\epsilon_g}{2}}\, A_{m_I} \quad \sqrt{\frac{\epsilon_g}{2}}\, A_{m_Q} \right]^T \quad ,$$

$$A_{m_I}, A_{m_Q} \in \{\pm 1, \pm 3, \dots, \pm(\sqrt{M}-1)\}d$$

همان طور که اشاره کردیم، مدولاسیون M-QAM به صورت ترکیب ASK/ASK کاربرد بیشتری دارد. بنابراین روابط فاصله های اقلیدسی را در این حالت به دست آوردیم و برای حالت مربعی (حالتی که M توان زوجی از 2 باشد) رابطه‌ی d_{min} برحسب ϵ_{bav} را به دست آوردیم.

$$d_{min} = d\sqrt{2\epsilon_g} = \sqrt{\frac{6\log_2 M}{M-1}\,\epsilon_{bav}}$$

مربعی (M توان زوجی از 2 است)

در ادامه، احتمال خطای M-QAM را برای حالتی که M توان زوجی از 2 است (مستطیلی) به دست می آوریم و رابطه را برای توان های فرد 2 نیز به صورت تقریبی، استفاده می کنیم.

در حالتی که M توان زوجی از 2 است، مدولاسیون M-QAM را می‌توان به صورت ترکیب دو مدولاسیون $\sqrt{M}$-ASK / $\sqrt{M}$-ASK اردی مؤلفه‌های I و Q در نظر گرفت.

در این حالت خطا زمانی رخ می دهد که دست کم یکی از مؤلفه های I یا Q به صورت خطا از آشکارساز شده باشند (یعنی مؤلفه‌ی I خطا داشته باشد یا مؤلفه‌ی Q خطا داشته باشد یا هر دو مؤلفه خطا دار)

برای سادگی محاسبات، احتمال آشکارسازی درست را به درست می آوریم یعنی احتمال اینکه هر دو مؤلفه‌ی I و Q به صورت درست آشکارسازی شوند.

$$P_c = P_{c_I} P_{c_Q} \quad \text{و} \quad P_{c_{M\text{-}QAM}} = P_{c_{\sqrt{M}\text{-}ASK_I}} P_{c_{\sqrt{M}\text{-}ASK_Q}}$$

از طرف دیگر داریم.

$$P_{c_{\sqrt{M}\text{-}ASK_I}} = P_{c_{\sqrt{M}\text{-}ASK_Q}} = 1 - 2\left(1 - \frac{1}{\sqrt{M}}\right) Q\left(\frac{d_{min}}{\sqrt{2N_0}}\right) = P_{c_{\sqrt{M}\text{-}ASK}}$$

$$P_e = 1 - P_c = 1 - \left(P_{c_{\sqrt{M}\text{-}ASK}}\right)^2 = 1 - \left[1 - P_{e_{\sqrt{M}\text{-}ASK}}\right]^2$$

$$= P_{e_{\sqrt{M}\text{-}ASK}} \left(2 - P_{e_{\sqrt{M}\text{-}ASK}}\right)$$

$$\Rightarrow \quad P_{e_{M\text{-}QAM}} = 2\, P_{e_{\sqrt{M}\text{-}ASK}} \left(1 - \frac{1}{2} P_{e_{\sqrt{M}\text{-}ASK}}\right)$$

$$= 2 \times 2 \left(1 - \frac{1}{\sqrt{M}}\right) Q\left(\frac{d_{min}}{\sqrt{2N_0}}\right) \left[1 - \left(1 - \frac{1}{\sqrt{M}}\right) Q\left(\frac{d_{min}}{\sqrt{2N_0}}\right)\right]$$

$$= 4 \left(1 - \frac{1}{\sqrt{M}}\right) Q\left(\frac{d_{min}}{\sqrt{2N_0}}\right) \left[1 - \left(1 - \frac{1}{\sqrt{M}}\right) Q\left(\frac{d_{min}}{\sqrt{2N_0}}\right)\right]$$

$$= 4 \left(1 - \frac{1}{\sqrt{M}}\right) Q\left(\sqrt{\frac{3\log_2 M}{M-1} \gamma_{b_{av}}}\right) \left[1 - \left(1 - \frac{1}{\sqrt{M}}\right) Q\left(\sqrt{\frac{3\log_2 M}{M-1} \gamma_{b_{av}}}\right)\right]$$

$\uparrow$

$$d_{min} = \sqrt{\frac{6\log_2 M}{M-1} \mathcal{E}_{b_{av}}}$$

رابطه‌ی احتمال خطا برای M های بزرگ به صورت زیر تقریب زده می‌شود،

$$P_{e_{M\text{ بزرگ}}} \simeq \underbrace{4Q\left(\sqrt{\frac{3\log_2^M}{M-1}\gamma_{b_{av}}}\right)}_{\text{به عنوان کران بالای احتمال خطای}}$$

M-QAM قابل استفاده است

$$P_{e_{M\text{-QAM}}} \leq 4Q\left(\sqrt{\frac{3\log_2^M}{M-1}\gamma_{b_{av}}}\right)$$



احتمال خطای M-QAM را برای M های مختلف در شکل متقابل به صورت دقیق می‌توانیم مشاهده کنیم.

رابطه‌ی به دست آمده برای حالت خیلی ایده‌آل زوج از 2 برای M هایی که توان‌هایی از 2 هستند نیز، با دقت خوبی قابل استفاده است.

همان طور که می‌بینیم در مدولاسیون M-QAM نیز با افزایش M، افت کارایی احتمال خطا دیده می‌شود

در مدولاسیون M-QAM برای دوبرابر شدن M تقریباً

3dB افت عملکرد داریم. در مقایسه با M-ASK و M-PSK که به ازای دو برابر شدن M ،
تقریباً 6dB افت عملکرد در حدود داشت، می‌توان گفت که مدولاسیون M-QAM کارایی
احتمال خطای بهتری دارد. به همین جهت در بیشتر کاربردهای سیستم های کابرای پرسرعت،
معمولاً از مدولاسیون M-QAM استفاده می‌شود.

* در عوض مدولاسیون M-PSK یک مدولاسیون با پوش سیگنال مدوله شده‌ی ثابت است که
طراحی بلوک های تقویت‌کننده، در ابعاد IF و RF را ساده‌تر می‌کند.

به همین منظور یک مقایسه بین عملکرد M-QAM و M-PSK انجام شده است که طراحان

کمک می کند براساس فاکتورهای پیچیدگی و کارایی، بتوانند مدولاسیون مناسب با وضعیت سیستم را انتخاب کنند.

$$P_{e_{M\text{-}PSK}} \simeq 2Q\left(\sqrt{\underbrace{2\log_2 M \sin^2\frac{\pi}{M}}_{\alpha}\,\gamma_{b_{av}}}\right)$$

$$P_{e_{M\text{-}QAM}} \simeq 4Q\left(\sqrt{\underbrace{\frac{3\log_2 M}{M-1}}_{\beta}\,\gamma_{b_{av}}}\right)$$

با توجه به بزرگی برای $Q(.)$

$$R_{QAM/PSK} = \frac{\beta}{\alpha} = \frac{\frac{3}{M-1}}{2\sin^2\frac{\pi}{M}}$$

هرچه R بزرگتر باشد، برتری $M\text{-}QAM$ نسبت به $M\text{-}PSK$ از نظر کارایی احتمال خطا، بیشتر است.

به ازای M های مختلف، مقدار $R_{QAM/PSK}$ مطابق جدول زیر است:

M	$10\log R$
4	0 $(R=1)$
8	1.65
16	4.20
32	7.02
64	9.95

همان طور که می‌بینیم با افزایش M،

عملکرد M-QAM نسبت به M-PSK

از نظر احتمال خطای آشکارسازی، بالاتر است

در ادامه‌ی بحث، سنگلینگ با ابعاد بالاتر از ۲ (سنگلینگ بالاتر) را از نظر کارایی احتمال خطای کلمه‌ی
سیستم مورد بررسی قرار می‌دهیم.

تمرین شبیه‌سازی ۳: سیستم مدولاسیون M-QAM را در محیط AWGN در
نرم‌افزار MTLAB یا Python شبیه‌سازی کنید و نمودار کارایی احتمال خطا
را رسم کنید و با حدود تئوری مقایسه و ثبت کنید.

لینک کلاس ضبط شده جلسه ۱۳/۳/۹۹

https://lms۸srbiau.ac.ir/phnsm.۴dme۷t۷OWASP_CSRFTOKEN=e?/۲e۷۷b۰ae۵۳۱۲b۸d۰۶۹ef۵d۸۷۱۳۵۷۷b۱۷a۲۷۷f۹۴fd۳۵۹۹d۳۹۸fd۶۵۲cd۳eb۸۴۷۷